


Viktigt! Spegeln måste fästas ordentligt mot en vägg. Se till att den hänger rakt innan den fixeras. Medföljande fästdetaljer kan eventuellt inte användas för just er installation. I så fall kan ni behöva köpa andra alternativ som bättre passar er väggs material och styrka från lämplig bygghandel.

Inkoppling elektricitet: Inkoppling får endast ske av behörig installatör. Spegeln är klassad till IP-44.

Rengöring och underhåll: Rengöring ska endast ske med torr trasa eller fuktig microfiber. Använd inte blekmedel, slipande eller starka rengöringsmedel. Använd INTE "glas och spegelrengöring" då detta kommer skada spegelns skyddade kanter och missfärga med tiden.

Medföljande detaljer:



1 Det finns två sätt att koppla in belysningen.
Option 1: Med infraröd strömbrytning - se nedanstående skiss.

Om spegeln saknar LED-belysning - gå till steg 4.

2 Option 2: Med vanlig strömbrytare - se nedanstående skiss.

Koppla bort transformatorn från den infraröda strömbrytaren.

3

Strömkabel till fuktskydd, Strömkabel till LED, Brun, Blå, Fuktskydd (för art BUR-M6M - klipp bort 20 mm på båda sidor på bilden. Akta kablarna innanför!), Transformator, Sensor, Sensorkabel.

Följ detta steg för att koppla in ett eventuellt fuktskydd. Ta bort skyddet från sensorn och koppla in i kablarna enligt ovanstående beskrivning. Sätt därefter tillbaka skyddet.

4

Vid 60 cm spegel, använd dessa mått.
Vid 90 cm spegel, använd dessa mått.
Vid 120 cm spegel, använd dessa mått.

5 Option 1 Om spegeln saknar LED-belysning - gå till steg 6.

Anslut till strömkälla (kabel medföljer ej).

Option 2

Anslut till strömkälla (kabel medföljer ej).

6

IR-sensor (om LED-spegel)

Spegeln måste monteras minimum 15 cm från tvättställ eller annan utrustning för att IR-sensorn ska fungera som avsett.